

# SENSYS

## BEWEGING SENSOR T8 LED BUIS

- › Stap eenvoudig van een traditionele TL verlichting over op LED verlichting, vervang eenvoudig de starter en installeer de LED buis.
- › Bewegingssensor binnen het bereik van 8 meter.
- › Dimt automatisch tot 25% van het lichtvermogen.
- › Nog meer besparen dankzij dimbare functie.
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



### Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850470	AD-TSF12222830	Adurolight Sensys 1200	22W	2650 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850471	AD-TSF12222840	Adurolight Sensys 1200	22W	2850 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850473	AD-TSF15242830	Adurolight Sensys 1500	24W	2850 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850474	AD-TSF15242840	Adurolight Sensys 1500	24W	3100 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h

### Technische specificaties

Dimbaar	Ja, automatisch	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Bundelhoek (°)	140°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	40	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Ingebouwd				

### Afmetingen

	22 W	24 W
A	1200 mm	1500 mm
B	30 mm	30 mm

