


LUMI

LED MR16 SPOTLIGHT

- › Retrofit direct omwisselbare LED spot.
- › Vervang eenvoudig een 12V halogeen spotlight voor een LED spotlight.
- › Optioneel: dimbaar.
- › Levensduur: 20.000 uur, L70: 20.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850425	AD-MR162027	Adurolight Lumi MR16, vervanger 20W	3.2W	260 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
850428	AD-MR163527	Adurolight Lumi MR16, vervanger 35W	4.5W	350 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
850429	AD-MR163540	Adurolight Lumi MR16, vervanger 35W	4.5W	350 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h
15000761	AD-MR162027D	Adurolight Lumi MR16, dimbaar, vervanger 20W	3.2W	260 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
15000754	AD-MR162040D	Adurolight Lumi MR16, dimbaar, vervanger 20W	3.2W	260 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h
15000745	AD-MR163527D	Adurolight Lumi MR16, dimbaar, vervanger 35W	4.5W	350 lumen	>80	2700K	0.9	20.000 h
15000772	AD-MR163540D	Adurolight Lumi MR16, dimbaar, vervanger 35W	4.5W	350 lumen	>80	4000K	0.9	20.000 h

Technische specificaties

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Ja	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Kunststof
Bundelhoek (°)	36°	Voltage	12V	Optiek	-
IP	40	AC/DC	AC		
IK	-				
Driver	Ingebouwd				

Afmetingen

	3.2 W	4.5 W
A	49, mm	49, mm
B	44 mm	44 mm

